

KAKOVOSTEN DETEKTOR DIMA Z MOŽNOSTJO ZNIŽANJA INTENZIVNOSTI SVETLOBE LED DIOD

Zenner Easy Protect Radio je zanesljiv detektor dima z baterijskim napajanjem, ki poleg standardnih funkcij detektorjev dima omogoča tudi daljinsko povezavo. To lastniku, upravniku ali vzdrževalcu omogoča, da lahko preverja delovanje detektorja, brez da bi moral obiskati posamezno stanovanje oz. poslovni prostor.

FUNKCIJE

- Če je zaznan dim, detektor sproži zvočne signale z visokimi in nizkimi toni
- Intenzivnost svetlobe kontrolnih LED luči na detektorju se ponoči zmanjša
- Inapake detektorja se prikažejo s pomočjo LED luči

Priporočljivo je, da je vsaj en detektor dima nameščen v dnevnem prostoru in vsaki spalnici in da funkcionalnost preverite vsaj enkrat letno ter s tem zagotovite, da vse funkcije detektorja delujejo tako kot je treba.

MOŽNOSTI ODČITAVANJA

Da bi imeli možnost daljinskega odčitavanja in nadziranja funkcij detektorja dima, mora biti vaša stavba opremljena z Brunata Net. Brunata Net je sistem sprejemnikov, ki ga je možno namestiti v vse tipe stavb..

Za dodatno plačilo je mogoče naročiti storitev obveščanja glede detektorjev dima, kjer lahko izberete za katere parametre in kako pogosto želite prejeti poročilo. Izberete lahko poročilo s:

- Statusom baterij
- Seznamom detektorjev v okvari
- Seznamom detektorjev, ki so izključeni



ZAKAJ

- Z detektorjem dima povečajte svoj občutek varnosti
- Možnost daljinskega nadzora
- Brunata opravi nadzor in kontrolo nad brezhibnostjo naprav namesto vas
- Sprotno obveščanje o statusu baterij in funkcionalnosti detektorjev
- Pripravite svoj dom ali pisarno na zakonske zahteve in tehnične standarde prihodnosti

DEJSTVA

- Litijeva baterija z 10 letno življenjsko dobo
- Združljiv z obstoječim Brunata Net sistemom, ki uporablja sprejemnike na frekvenci 868 MHz
- Telegram se pošlje vsakih 15 minut (w-MBus) ali vsakih 24 ur (LoRaWAN)

LoRaWAN

DETEKTOR DIMA

ZENNER EASY PROTECT RADIO



SKLADNOST IN ODOBRITEV

ZENNER EASY PROTECT RADIO	
Odobritev naprave	DIN EN 14604:2005
Standard	DIN EN 14676
KRIWAN Center za testiranje	1772- CPR -170691
Kakovostna oznaka Q	vfdb-direktiva 14-01

SPLOŠNO

ZENNER EASY PROTECT RADIO	
Življenjska doba baterije	Do 10 let (ni zamenljiva)
LED diodi za status delovanja	Rumena / Rdeča
Signal glede napake ponoči utišan	Avtomatsko glede na notranjo uro
Signal glede napake podnevi utišan	Za 65 ur ob pritisku na gumb
LED intenziteta ponoči zmanjšana	Avtomatsko glede na notranjo uro
Test detektorja dima	Sritiskom na gumb
Masa vključno z osnovno ploščico	196 g.

TEHNIČNI PODATKI

ZENNER EASY PROTECT RADIO	
Napajanje	1 litijeva baterija 3,0 V
Zvočni alarm	Jakost zvočnega signala višja od 85 dB(A)
Temperatura okolice za nemoteno delovanje	0 °C do 55 °C
Višina / premer	40 mm x 130 mm

KOMUNIKACIJA

W-MBUS ALI LORAWAN	
Frekvenca	868 MHz
Protokol	LoRaWAN w-MBus (OMS kompatibilno)
Frekvenca oddajanja	Vsake 24 ur (LoRaWAN) Vsake 3 minute (w-MBus)